

Pure Sine Wave Inverter 12V DC 2000W RCD



Inwerter falowy o mocy 2000W z sinusoidą czystą o napięciu wyjściowym 230V AC do pojazdów 12V

Działa ze wszystkimi pojazdami 12 V, wytwarzając zasilanie główne 230 V o mocy 2000 W.



1. Moc szczytowa 4000 W. 2. Zabezpieczenie RCD

1. Wysoka moc rozruchowa. Spada do 2000W ciągłego zasilania. 2. Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) zastępuje zewnętrzny wyłącznik różnicowoprądowy i wyłącza inwerter w przypadku wykrycia usterki między napięciem a uziemieniem. Chroni to użytkownika przed porażeniem prądem.



Port ładowania USB 2,1 A

Do ładowania telefonów komórkowych lub mniejszych urządzeń elektronicznych podczas korzystania z głównego źródła zasilania z inwertera.



Alarm niskiego poziomu naładowania baterii przy napięciu 10V i wyłączenie przy napięciu 9,5V

Alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora ostrzega użytkowników o rozładowaniu akumulatora pojazdu i konieczności zaprzestania korzystania z inwertera. Gdy napięcie akumulatora pojazdu spadnie poniżej 9,5 V, inwerter wyłączy się, aby ochronić akumulator pojazdu i umożliwić jego ponowne uruchomienie.



Wysokiej jakości inwertery

OSRAM POWERinvert PRO to szeroka gama profesjonalnych, wytrzymałych inwerterów (inwerterów). Dostępne w wersji Pure Sine Wave (sinusoida czysta) lub Modified Sine Wave (sinusoida zmodyfikowana) do zastosowań 12V i 24V. Inwertery OSRAM POWERinvert Pro pobierają prąd z pojazdu 12V lub 24V DC i zamieniają go na prąd sieciowy 230V AC umożliwiając uruchomienie i obsługę sprzętu elektrycznego z pojazdów serwisowych. Inwertery Pure Sine Wave wytwarzają falę sinusoidalną o tej samej częstotliwości co zasilanie sieciowe, bez modyfikacji, do zasilania wrażliwej elektroniki. Inwertery Modified Sine Wave mają zmodyfikowaną częstotliwość, co oznacza, że będą zasilac mniej skomplikowane produkty, takie jak lodówki i elektronarzędzia.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Dane elektryczne		
	Number Of Phases	Peak Power Rating (up to 200ms)	No Load Current	Output voltage
Pure Sine Wave Inverter 12V DC 2000W	Single	2 * rated power for 0.2s	< 2 A	200 - 240 Vrms

Opis produktu	Continuous Power Rating (up to 12 hours)	Prąd szczytowy (A)	Zakres napięcia wejściowego	Input Current
Pure Sine Wave Inverter 12V DC 2000W	2000 W	392	(12V NOM) 9.5 V - 16.5 V	196 A

Opis produktu	Wymiary i waga		Trwałość	Programmable features	Certyfikaty i Normy
	Wysokość	Input Cable Gauge / Length	Gwarancja	Thermal Protection	Normy
Pure Sine Wave Inverter 12V DC 2000W	1200 mm	600mm, 2AWG	2 years	Tak	CE / E- Mark

Opis produktu	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
Pure Sine Wave Inverter 12V DC 2000W	07-03-2024	4052899631069	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
Pure Sine Wave Inverter 12V DC 2000W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	5dcc0982-18e5-4e82-85f9-64e11b37f999

Pobierz dane

Plik	
	User instruction POWERinvert PRO Pure Sine Wave Inverter

Instrukcja bezpieczeństwa

Przetestowany i certyfikowany zgodnie z odpowiednimi dyrektywami EMC i LVD.

Informacje prawne

Zgodne z CE

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.